

5ST3 050 Comando motorizzato per interruttori e sezionatori



5ST3 050
per 5SJ3, 5SY¹⁾, 5SP4, 5SM2, 5SU1.53-.KK, 5SU1.56-.KK,
5SU1.54-.KK, 5SU1-1BB, 5SU1-.FA, 5TE2 e 5TE8

Caratteristiche



- Tensione di alimentazione: 230 V c.a.
- Comando motorizzato per la manovra a distanza, tramite pulsante, di:
 - interruttori magnetotermici (5SJ3, 5SY¹⁾ e 5SP4);
 - interruttori magnetotermici assemblati a blocchi differenziali (5SM2), tramite accessorio in dotazione al comando motorizzato;
 - interruttori magnetotermici differenziali (5SU1-.KK, 5SU1-1BB e 5SU1-.FA);
 - interruttori di manovra-sezionatori (5TE2 e 5TE8);
- Possibilità di utilizzo anche in presenza degli elementi ausiliari CA, CS, BL e BM (5ST3 0) secondo lo schema sotto riportato.
- Le manovre possono essere: "ON", "OFF" e "RESET + ON" (in caso di intervento di una protezione o sgancio manuale).

Impiego

- Un selettore frontale consente di variare il funzionamento nel modo seguente:
 - "OFF + Lucchetto": apparecchio disinserito con leva di comando bloccata, possibilità di lucchettaggio o piombatura;
 - "RC OFF": solo comando manuale;
 - "RC ON": comando manuale e/o comando a distanza.
- Comando motorizzato per la manovra a distanza tramite pulsante.

3

Dati di scelta e ordinazione

	U_n V c.a.	U.M.	Numero di ordinazione
<p>Comando motorizzato per 5SJ3, 5SY¹⁾, 5SP4, 5SM2, 5SU1.53-.KK, 5SU1.56-.KK, 5SU1.54-.KK, 5SU1-1BB, 5SU1-.FA, 5TE2 e 5TE8 con manovra a distanza tramite pulsante</p>   <p>P: fase, 230 V c.a. N: neutro 1: colleg. comune 2: Tasto ON 3: Tasto OFF</p>	230	3,5	5ST3 050

¹⁾ Esclusi gli interruttori magnetotermici 5SY3 0 e 5SY6 0.