

# 5TE8 Interruttori di manovra-sezionatori da 32 A a 125 A accessoriabili con CA



5TE8  
da 32 A a 125 A









## Caratteristiche

	Interruttore di manovra-sezionatore	
	32 A fino a 63 A	80 A fino a 125 A
Blocco leva di comando separato	•	•
Posizione interruttore piombabile	•	•
Contatto ausiliario assemblabile	•	•
Opzionale: leva di comando rossa (anziché grigia)	•	•

### Rispondenza normativa:

- esecuzioni 32 A e 125 A: CEI EN 60 947-3 e VDE 0660 parte 107,  
- esecuzioni 40 A, 63 A, 80 A e 100 A: CEI EN 60 947-3, VDE 0660 parte 107, CEI EN 60 669-1 e VDE 0632 parte 101.

## Dati di scelta e ordinazione

	$U_e$	$I_e$	Sezioni conduttore fino a mm <sup>2</sup>	U.M.	Numero di ordinazione
	V.c.a.	A			
<b>Interruttori di manovra-sezionatori (32 A fino a 63 A)</b>					
 <p>1P (1NA)</p> 	230	32 40 63	35	1	5TE8 311 5TE8 411 5TE8 511
 <p>3P (3NA)</p> 	400	32 40 63	35	3	5TE8 313 5TE8 413 5TE8 513
<b>Interruttori di manovra-sezionatori (80 A fino a 125 A)</b>					
 <p>1P (1NA)</p> 	230	80 100 125	50	1	5TE8 611 5TE8 711 5TE8 811
 <p>3P (3NA)</p> 	400	80 100 125	50	3	5TE8 613 5TE8 713 5TE8 813

Elementi ausiliari e accessori vedere pagine da 5/64 a 5/67.